



Sender

Zulassung: EG-Zulassung.

Frequenzbereich: von 740 bis 865 MHz.

Frequenz: 8 Frequenzen für 8 gleichzeitige Führungen.

Stromversorgung: Batterie / Akku, 2 Stk. LR6 (Mignon).

Antenne: Integriert.

Anschlüsse: Kombibuchse zur Akkuladung,
Anschluss für externe Mikrofone.

Akkuleistungsdauer: ca. 9 Stunden, mit optischer Zustandsanzeige.

Sendeleistung: ca. 10 mW ERP

Reichweite: Ortsabhängig, bis zu ca. 100 m.

Mikrofon: Integriertes Mikrofon.

Abmessungen: ca. 92 x 65 x 25 mm, ca. 128 g.



Empfänger

Zulassung: EG-Zulassung.

Frequenzbereich: von 740 bis 865 MHz.

Frequenz: 8 Frequenzen für 8 gleichzeitige Führungen.

Stromversorgung: Batterie / Akku, 2 Stk. LR6 (Mignon).

Antenne: Integriert.

Anschlüsse: Kombibuchse zur Akkuladung,
Anschluss für Kopfhörer.

Akkuleistungsdauer: ca. 9 Stunden, mit optischer Zustandsanzeige.

Hörer: Es können Kopfhörer mit einer Impedanz
von 8 bis 32 Ohm verwendet werden.

Abmessungen: ca. 92 x 65 x 25 mm, ca. 130 g.

...und Ihre Worte
bekommen Flügel!





Modellbeispiel

Bügel-Kopfhörer

- mit 3,5 mm Klinke.
- mit 0,8 m Kabel.

Einohr-Kopfhörer

- mit 3,5 mm Klinke.
- mit 0,8 m Kabel.



Reversmikrofon

- mit 3,5 mm Anschlussstecker.
- mit Clip zur Befestigung am Revers.

Ladestation

- für 2 Geräte.
- Ladezeit: 10 - 12 Stunden.
- mit Ladezustandsanzeige.



Gern stellen wir Ihnen die Führungsanlage unverbindlich in Ihrem Hause vor.